

LINDY®

CONNECTION PERFECTION


HDMI KVM-Switch 2 Port USB 2.0 Audio

Installation Guide
 Installationsanleitung
 Manuel Utilisateur
 Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano

No. 42340

www.LINDY.com



© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH – First EDITION (NOVEMBER 2011)

Specification English

- Interfaces: HDMI Full HD 1080p, USB 2.0(2x), Audio, Microphone
- USB 2.0 compliant, supports USB 2.0 hubs and device sharing
- Port switching via button, software and keyboard hotkey switching
- 2 System Cables connected to the switch: USB type A, HDMI, 2x 3.5mm audio plug

Package Contents English

- HDMI KVM Switch Compact 2 Port USB 2.0 Audio

Installation English

1. Install the software on a PC "Software Installation for Windows". To install on Mac OS, copy the file (*.pkg format) to the local hard disk and install it from there.
2. This will install the software on your computer and create some new icons in the Windows taskbar or in the Mac Dock. They will look like one of the icons shown below.



No live connection or KVM switch detected



Port 1 computer is displayed and selected



Port 2 computer is displayed and selected

3. Connect your keyboard, mouse, monitor and audio devices to the KVM switch.
4. If required, you may use a USB hub to connect more than 2 USB devices, to do this please use a self powered USB hub.
5. Connect the system cables to your computers.

Operation & Port Switching English

There are three methods to toggle between the computers. After switching please allow the computer a few seconds to load all USB drivers before you can use the system.

1. Switch Button
 The Switch Button is a wired remote control. Press the button to toggle between the two computers.

2. KVM Switching Software (Windows & Mac OS)

For KVM Switching Software please refer to installation section. Right clicking the icon opens the port switching menu. Double clicking the icon opens the configuration menu. Using this menu you may bind the audio ports to one computer and you may enable the beeper.

Windows OS



Switching Menu

Configuration Menu

Mac OS



Switching Menu

Configuration Menu

3. Keyboard Hotkey Switching (Windows & Mac OS)
 Each keystroke hotkey sequence must be pressed within two seconds. It is not possible to switch to a port with no active computer attached.

For Windows, the following key sequence for switching is preset: "Scroll Lock + Scroll Lock". Additional hotkeys like "CTRL ALT + *" can be configured via the Configuration menu as described above.

For Mac, please define the hotkeys via the Configuration menu as described above.

Spezifikationen *Deutsch*

- Interfaces: HDMI Full HD 1080p, USB 2.0(2x), Audio, Mikrophon
- USB 2.0 kompatibel, unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing
- Port Umschalten via Taste, Software und Tastatur-Hotkey
- 2 Systemkabel fest am Switch: USB Typ A, HDMI, 2x 3.5mm Audio Stecker

Lieferumfang *Deutsch*

- HDMI KVM Switch Compact 2 Port USB 2.0 Audio

Installation *Deutsch*

1. Starten Sie auf einem Windows PC von der mitgelieferten CD das Programm "Software Installation for Windows". Um die Mac Version zu installieren, kopieren Sie die Datei im *.pkg Format auf die Festplatte und installieren Sie sie von dort.
2. Dies installiert die Umschaltsoftware auf Ihrem Rechner und erzeugt ein neues Icon in der Taskleiste bzw. im Mac Dock.



Keine Verbindung zum KVM Switch erkannt



Computer an Port 1 wird angezeigt und ist aktiv



Computer an Port 2 wird angezeigt und ist aktiv

3. Verbinden Sie Tastatur, Maus, Monitor und Audiogeräte mit dem KVM Switch.
4. Verwenden Sie einen USB Hub um weitere Devices anzuschließen. Verwenden Sie einen USB Hub mit eigenem Netzteil!
5. Verbinden Sie die Systemkabel mit dem Computer.

Spécifications *Français*

- Interfaces: HDMI Full HD 1080p, USB 2.0(2x), audio, microphone
- USB 2.0, supporte des hubs USB 2.0 et le partage d'appareils USB
- Commutation par bouton sur le switch, par logiciel et par séquence clavier hotkey
- 2 câbles combo fournis: USB type A, HDMI, 2x 3.5mm audio Jack

Contenu *Français*

- Switch KVM HDMI compact 2 ports USB 2.0 audio
- Manuel LINDY
- CD contenant le logiciel de commutation pour Windows et Mac OS

Installation *Français*

1. Installez le logiciel PC "Software Installation for Windows". Pour l'installer sous Mac OS, copiez le fichier (format *.pkg) vers le disque dur local et installez-le depuis ce disque.
2. Cela installera le logiciel sur votre ordinateur et créera des nouveaux icônes dans la barre des tâches Windows ou dans la barre Mac Dock. Ils ressembleront à cela:



Aucune connexion détectée au switch KVM



Le port 1 est affiché et sélectionné



Le port 2 est affiché et sélectionné

3. Connectez le clavier, la souris, l'écran et les appareils audio au switch KVM.
4. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un hub USB pour connecter plus que 2 périphériques USB. Vérifiez que le hub utilisée possède une alimentation externe
5. Connectez les câbles combo à vos ordinateurs.

Bedienung und Port-Umschaltung *Deutsch*

Es gibt drei Methoden um zwischen den Computern umzuschalten. Nach dem Umschalten müssen auf dem Rechner zuerst die USB Treiber aktiviert werden. Dies erfordert einige Sekunden bevor Sie das System verwenden können.

1. Umschaltknopf

Der Umschaltknopf ist eine kabelgebundene Fernbedienung. Mit einem einfachen Betätigen des Knopfes, schaltet der Switch um.

2. KVM Umschalt-Software (Windows & Mac Betriebssysteme)

Die KVM Umschalt-Software muss wie oben beschrieben installiert werden.

Rechtlick auf das Umschalticon öffnet das Umschaltmenü.

Doppelklick auf das Icon öffnet das Konfigurationsmenü. Hier können Sie weitere Tastaturhotkeys definieren, die Audioports fest an einen Rechner binden, und den Beeper ein- und ausschalten.

Windows OS



Umschaltmenü

Konfigurationsmenü

Mac OS



Umschaltmenü

Konfigurationsmenü

3. Tastatur Hotkey Umschaltung (Windows & Mac OS)

Jede Tastenkombination muss in weniger als 2 Sekunden abgeschlossen werden. Es ist nicht möglich auf einen Port ohne angeschlossenen aktiven Rechner zu schalten.

Für Windows verwenden Sie die Tastenkombination "Rollen + Rollen". Weitere Hotkeys, z.B. „CTRL ALT + *“ können über das Konfigurationsmenü umdefiniert werden.

Mac User definieren ihre Hotkeys über das Konfigurationsmenü – siehe oben.

Utilisation & commutation *Français*

Il y a 3 méthodes de commutations. Après la commutation, laissez quelques secondes à tous les pilotes USB de se charger avant d'utiliser le système.

1. Bouton du switch

Ce bouton est une télécommande filaire. Pressez le bouton pour commuter entre les 2 ordinateurs.

2. Logiciel KVM Switching (Windows & Mac OS)

Merci de lire le paragraphe précédent.

Clic droit sur l'icône ouvre le menu de commutation.

Double click sur l'icône ouvre le menu de configuration. En utilisant ce menu, vous pouvez lier les ports audio à un port et vous pouvez activer le bip sonore.

Windows OS



Menu du switch

Menu de configuration

Mac OS



Menu du switch

Menu de configuration

3. Séquence hotkey clavier (Windows & Mac OS)

Chaque séquence hotkey doit être pressée en moins de 2 secondes. Il n'est pas possible de commuter sur un port non actif (pas d'ordinateur allumé ou connecté).

Pour Windows, la séquence clé de commutation est: "Scroll Lock + Scroll Lock". Ces séquence clés peuvent être changées en: "CTRL ALT + *" via le menu de configuration décrit ci-dessus.

Pour Mac, merci de définir les hotkeys via le menu de configuration décrit ci-dessus.

Specifiche Italiano


- Interfacce: HDMI Full HD 1080p, USB 2.0(2x), Audio, microfono
- USB 2.0 compatibile, supporta hub USB 2.0 e device sharing
- Commutazione tramite tasto, software e hotkey tastiera
- 2 cavi system connessi allo switch: USB tipo A, HDMI, 2x 3.5mm audio

Contenuto confezione Italiano

- KVM Switch HDMI Compact 2 Porte USB 2.0 Audio
- CD con software per Windows e Mac
- Questo manuale

Installazione Italiano

6. Installate il software su un PC "Software Installation for Windows". Per installarlo su Mac OS, copiate il file (formato *.pkg) sull'hard disk ed avviate l'installazione.
7. Dopo l'installazione del software compariranno delle nuove icone nella taskbar di Windows o nella Mac Dock, come mostrato nelle immagini qui sotto:



Nessuna connessione attiva o switch connesso

Computer sulla porta 1 attivo

Computer sulla porta 2 attivo

8. Collegate tastiera, mouse, monitor e dispositivi audio al KVM switch.
9. Se necessario utilizzate un hub USB alimentato per collegare più di 2 dispositivi USB.
10. Collegate i cavi system ai computer.

Certifications

FCC Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

CE Statement

This equipment complies with the relevant EC Regulations for IT Equipment. It must be used with shielded cables only.

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

LINDY Herstellergarantie (Nur für Deutschland)

LINDY gewährt Endkunden für dieses Produkt zusätzlich und über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Utilizzo & Commutazione Italiano

Potete commutare tra i computer collegati in tre modi differenti. Dopo aver inviato il comando di commutazione attendete qualche secondo per permettere al sistema di caricare i driver USB.

4. Tasto sullo Switch

Il tasto remoto per la commutazione consiste in un dispositivo remoto da connettere tramite cavo, premetelo per commutare da un computer all'altro.

5. Software (Windows & Mac OS)

Per la commutazione via Software consultate il paragrafo Installazione. Cliccate col tasto destro del mouse sull'icona per aprire il menu di commutazione; fate doppio click sull'icona per aprire il menu di configurazione. Utilizzate questo menu per assegnare le porte audio ad un computer e per abilitare il segnale acustico.

Windows OS



Mac OS



Menu di commutaz. Menu di configuraz. Menu di commutaz. Menu di configuraz.

6. Hotkey tastiera (Windows & Mac OS)

Ogni sequenza hotkey deve essere digitata entro due secondi. Non è possibile commutare su una porta senza un computer attivo collegato.

Di seguito trovate la hotkey per commutare su Windows: "Bloc Scorr + Bloc Scorr". Potete configurare altre hotkey come "CTRL ALT + *" dal menu di configurazione come descritto qui sopra.

Su Mac impostate le hotkey dal menu di configurazione come descritto qui sopra.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. The wheeled bin symbol shown indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead the product must be recycled in a manner that is environmentally friendly. For more information on how to dispose of this product, please contact your local recycling centre or your household waste disposal service. Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie umfassende Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Das ElektroG – Elektro- und Elektronikgerätegesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernehmen die Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.



For Home and Office Use
Tested to Comply with
FCC Standards

LINDY No. 42340

www.lindy.com